靜電消除器(高功能風扇型)

ZJ-FA10

顯明易懂的靜電消除狀態 高功能靜電消除器

- ■以指示燈顯示帶電·靜電消除狀態
- ■採用混合DC變速方式,即可高速消除靜電
- ■採用完全開放式機構,維護簡單




請參閱1369頁的「正確使用須知」。

特長

感測帶電/靜電消除狀態


利用本體前面的感測器,感測工件的帶電/靜電消除狀態。上方的指示燈可清晰顯示工件狀態。



連接靜電感測頭

連接靜電感測頭(ZJ-SD100型)後,即可更正確地確認遠端工件的帶電,靜電消除狀態。

CE



空氣清淨/ 靜雷消除裝置

感測器 指南

空氣清淨 裝置


靜電防護 裝置

一目瞭然的指示燈

各種指示燈配置於上方,讓顯示更清晰。

帶電・靜電消除狀態、離子平衡・清潔警告等動作狀態亦能輕 鬆確認。

亦可將警告訊號輸出至外部。



異常放電時會在顯示時 同時停止放電。

ZJ-FA10 ZJ-BA KS1

ZJ-FA01


/02/03

採用混合DC變速方式,即可有效率消除靜電並達到薄型化

風扇會將所釋放的離子充分攪拌後進行送風,並同時感測及控制離子平衡。藉由此方式,即可以更高階的方式達成靜電消除速度及離子平衡等2種功能。

此外,還加強內部機構,以大幅達到薄型化的目標。





配備多樣化的安裝方式,最適合單元(Cell)生產

使用管路安裝用專用金具(ZJ9-FA-BR01型)時,只要利用 旋鈕,即可在設置完成後,將本體上下左右旋轉。 亦可安裝於單元(Cell)生產現場的管路。



設置後亦可自由調整安裝方向



只要安裝管路,即可適用於各種設置環境

空氣清淨/ 靜電消除裝置

採用完全開放式機構,維護簡單

前面面板採用完全開放式機構,可3段調整,最大角度可達180°。 放電針、內部或風扇的清潔更為簡單而確實。

此外,可隨時監控離子輸出狀態,並且在靜電消除特性開始衰減前,就會顯示(輸出) 清潔預報,並能支援現場維護作業,以便隨時發揮最佳的靜電消除功能。



在功能衰減前提出預報

在功能衰減前提出預報

在開始衰減時提出警報

*舊型產品只能顯示警告

作業時間

感測器 指南

空氣清淨 裝置

靜電防護 裝置

> ZJ-FA01 /02/03

ZJ-FA10

ZJ-BA

ZJ-FA10

種類 (交貨日期請向經銷商洽詢。)

本體

型式	
ZJ-FA10型	

配件

形狀	型式
管路安裝用金具 (φ28管路用)	ZJ9-FA-BR01型
更換用濾芯	ZJ9-FL92型 (附10個)
更換針	ZJ9-NDT08F型 (附8支)

額定/性能

本體

	項目	型式	ZJ-FA10型
	電源電壓		DC24V±10% 鏈波(p-p) 10%以下
	消耗電流		600mA max.
	放電電壓		\pm 7kV max.
	放電方式		混合多變性(Mixing Variable) DC方式
	風量		最大1.8m³/min
	消除靜電時間*		3.0秒以內
	離子平衡*		±10V以下
	臭氧產生量		0.01ppm以下 (於距離吹出口10mm的位置測量)
	主要功能		風量調整功能、手動平衡調整功能、帶電/消除靜電狀態顯示、清潔顯示/輸出、 異常顯示/輸出、按鍵鎖定功能、連接外部靜電感測器
. [外部輸出		警報輸出/清潔輸出:由光電MOS繼電器輸出 (DC30V、300mA)
	外部感測器		靜電感測頭ZJ-SD-100型
	環境溫度範圍		動作時、保存時:0~+50℃ (不可結冰、結露)
	環境濕度範圍		動作時、保存時:35~65% RH (不可結冰、結露)
	重量(包裝狀態)		約2.7kg
	材質		本體:ABS、放電針:鎢
	附屬品		使用說明書、AC變壓器、輸出入纜線、英文警告標籤(3種)

靜電消除裝置

空氣清淨 裝置


感測器 指南

靜電防護 裝置


*測量場所:距離300mm、吹出口中央 消除靜電時間:±1,000V→±100V 離子平衡之測量時間:10Sec 靜電消除監視器:150 x 150mm、20pF

ZJ-FA01 /02/03 ZJ-FA10 ZJ-BA

靜電消除區域-靜電消除時間



離子平衡(位置變動特性)



消除靜電時間:+1,000V→+100V 靜電消除監視器:150 x 150mm、20pF

正確使用須知

請參閱訂購時之遵照事項。

⚠警告

為確保安全性,本產品無法用於直接或間接檢測人 體之用途。

請勿將本產品做為人體保護用的檢測裝置來使用。



使用注意事項

請勿在超過額定規格之周遭氣體、環境下使用。

空氣清淨/ 靜電消除裝置

感測器 指南

> 空氣清淨 裝置

靜電防護 裝置

> ZJ-FA01 /02/03

> ZJ-FA10

ZJ-BA

<u>外觀</u>尺寸


CAD資料 附有此標記之產品另備有2D之CAD圖示與3D之CAD資料。 相關CAD資料可於OMRON Industrial Web網路(http://www.fa.omron.co.jp)下載。


(單位:mm)

本體

ZJ-FA10型








CAD資料


空氣清淨/ 靜電消除裝置


空氣清淨 裝置

靜電防護 裝置 使用管路安裝用金具(ZJ9-FA-BR01型)時

感測器 指南 ZJ-FA10型







CAD資料

ZJ-FA01 /02/03 ZJ-FA10 ZJ-BA KS1

ZJ-SD

1370